



Regulación de tensión debido a la carga	Regulación (plena carga) [%]		
	Cos ϕ = 0.8	Cos ϕ = 0.9	Cos ϕ = 1
ONAN	4.33	3.78	2.01



HOJA DE DATOS
Transformador de Potencia

N° Documento
20598697-80
Hoja 2 de 2

Factor de carga [%]	Rendimiento [%]								
	Cos ø = 0.8			Cos ø = 0.9			Cos ø = 1		
	ONAN			ONAN			ONAN		
25	98.48			98.64			98.78		
50	98.36			98.54			98.68		
75	97.94			98.16			98.35		
100	97.45			97.72			97.95		
125	96.93			97.26			97.53		

4 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Forma constructiva:	Tanque corrugado
Líquido aislante:	Aceite mineral nafténico
Pintura de acabado:	MUNSELL N6,5
Material de los conductores Prim./Sec.:	Aluminio/Aluminio
Pasatapas del primario:	Tapa
Pasatapas del secundario:	Tapa

5 ACCESORIOS

5.1 Accesorios del transformador

Puesta a tierra
Valvula de alívio de presión
Orejas de izaje
Orejas de tracción
Placa de características (Aluminio)
Rueda bidireccional lisa
Base de apoyo
Relé multifuncional (RIS)

Accesorios del cambiador de tomas

Accionamiento del cambiador: externo en la tapa

6 NOTAS

- 6.1 Pruebas de acuerdo IEC 60076 y propuesta técnica.
- 6.2 Dimensiones y masas de acuerdo al dibujo dimensiones generales.

Revisión	Descripción	Fecha	Responsable	Aprobado
00	Revisión inicial	26/06/2015	mlibardi	jairm